微型交流减速电机

6RK交流减速电机 [illegible] 120W)(100mm)

DECELERATOR & MOTORS

电机特性表 Specifications of Motor

电机类型	电机型号		功率	频率	电压	电流	额定转矩	额定转速	启动转矩	启动电流	绝缘等级	轴承型号	减速齿轮型号
							Output torque g.cm	Speed r/min	Starting torque g.cm	Starting current A	Insulation class	Bearing	Reduction gear
电容运转可逆电机 Reversible motor	6RK120A-A	6RK120GU-A	120	50	110	2.40	9000	8400	1300	35	130	6GU-K	6GM10X
				60	110	2.00	7900	7550	1550	20			
	6RK120A-C	6RK120GU-C	120	60	220	1.10	7900	7550	1550	7	500	6GU-K	6GM10X
	6RK140A-A	6RK140GU-A	140	50	110	2.80	11000	10500	1300	40	130	6GU-K	6GM10X
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

外形尺寸 Outline Dimension

型号 Model	减速比 Reduction Ratio	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)
6RK/6RK120 [illegible]					

齿轮减速电机 Gear Motor

[illegible]	50Hz	3	5	7.5	19